

Seymour Duncan SFX-09 Double Back Compressor

SFX-09 “Double Back Compressor” はボルテージ・コントロール・アンプ (VCA回路) を採用した、アナログコンプレッサーです。本機の最大の特徴は、ダブルバックコントロールと呼ばれる、エフェクト音に原音をプラスする機能を加えたことで、アナログコンプレッサー特有の音のこもりを解消することができます。さらに原音のブレンドには3段階のフィルターを用意し、バックイングからソロまで、さまざまな場面に適した音作りが可能です。



Top Panel



Back Panel

<コントロール説明>

1. ボリューム・コントロール

エフェクト音全体のレベルを調整します。

2. ダブルバック・コントロール

本機の最大の特徴で、コンプレッションさせた音に、原音を混ぜることが出来ます。右に回すと原音の割合が大きくなり、左に回しきるとオフになります。

3. ダブルバックレンジ・セレクター

ダブルバック・コントロールを使用した際の、原音にかけるフィルターを選びます。“ハイ”は原音の高域を抜き出してミックスし、クリアなサウンドを作ります。“ミッド”は原音の中域を抜き出し、図太いリードサウンドを作ります。“フル”は原音そのままを加え、よりナチュラルな音に近づきます。※いずれもダブルバックコントロールがオフの時には効果がありません。

4. アタック・コントロール

コンプレッションが効き始めるまでの時間を調整します。右に回すと効き始めるまでの時間が遅くなります。

5. サスティーン・コントロール

サスティーンの長さを調整します。右に回すとサスティーンがのびます。

6. エフェクト/バイパス・セレクター

7. インプットジャック

8. アウトプットジャック

9. パワーjack

9V/DCアダプタを接続します。

- コンプレッションレシオ：1:1~1:20
- アタックスピード：3.2ms~50ms
- 歪み率：0.3% (300mVrms, 1kHz)
- インプット・インピーダンス：1MΩ
- アウトプット・インピーダンス：2.75kΩ
- 出力クリッピングレベル：7Vp-p
- 消費電流：5mA
- 外形寸法：140×132×56mm
- 重量：0.85 kg



総輸入元：株式会社イー・エス・ピー 〒354-0046 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 3-9 TEL 049-274-3810
URL >>> <http://www.espguitars.co.jp> E-mail >>> info@espguitars.co.jp